

# Comment recharger une HP 301 couleur



Comment recharger une cartouche HP 301 lorsque celle-ci est vide? Nous allons voir toutes les étapes à suivre dans notre tutoriel!

Pour commencer, munissez vous des choses suivantes :

- Une cartouche HP 301 vide
- [2]Un kit d'encre adéquat, disponible [3]dans notre magasin
- Une ou plusieurs seringues
- Des gants
- Du sopalin
- Un cutter

Pour commencer vous allez enlever l'étiquette se trouvant sur le dessus de la cartouche en vous aidant de votre cutter, en essayant au maximum de ne pas la déchirer.

Vous aurez ainsi accès aux trous de remplissage de la cartouche. dépendant de la cartouche, les couleurs pourront être à différentes places. Inspirez vous des photos ci-dessous pour vous repérer et histoire d'être sur de la

couleur n'hésitez pas à introduire un cure-dent dans les trous histoire de ne pas vous tromper pour la suite.

[4]



Une fois que vous savez quel couleur correspond à quel trou correspond à quel trou, remplissez votre seringue [5]avec 3ml d'encre (4 si vous avez une cartouche XL) et insérez le tout dans le bon trou de remplissage, sans y aller trop profondément. Injectez tout doucement votre encre dans le trou avant de passer au trou suivant. Si vous utilisez qu'une seule seringue n'oubliez pas de rincer celle-ci entre chaque remplissage de trou.

Une fois que vous avez bien rechargé votre cartouche, replacez l'étiquette sur les trous (si elle est abimée utilisez un morceau d'adhésif pour recouvrir les trous, sans dépasser la zone de l'étiquette) et laissez votre consommable se reposer quelques heures le temps que la cartouche soit bien saturée d'encre. Et voilà!

[EMBED]

Encros ne cite les marques qu'à des fins de compréhension lors de l'usage de ses différents produits, afin de guider l'utilisateur de manière efficace. Les marques appartiennent respectivement à leurs propriétaires et ne peuvent être comparées avec les produits de la marque Encros, ces derniers possédant leurs propres spécificités et exigences techniques.

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Il ne vous sera plus possible d'utiliser ces dernières.**

Comment recharger une cartouche HP 301 noire (2014 03 14 12:18)

[1]